


Legenda simboli luce e f.m.


	quadro elettrico generale
	quadro elettrico di zona
	presa 2x16A +T CEE 17 230V
	presa 3x16A +T CEE 17 400V
	presa 3x32A +N +T CEE 17 400V
	proiettore IP65 con lampada Led max 50W
	proiettore IP65 con lampada Led max 100W
	plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W
	plafoniera IP65 con lampade led equivalenti 2x58W con inverter - luce di sicurezza
	plafoniera IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - luce di sicurezza
	plafoniera "SA" IP65 con lampada led/fluorescente compatta 24W autoalimentata - segnalazione via di esodo
	estrattore
	cavo FG16OM16 in vista aereo e/o su fune portante (H posa >= 2,5 mt.) e/o guaina spiralata in vista
	predisposizione presa trasmissione dati/fonia



Pianta (scala 1:200)

Spina 4x125A dal quadro Plomat


Q. Generale 30/65kW - 1



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (kA)	serie (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	arrivo linea					FG16OM16	4 x 35	125
2	generale quadro	125	4	16	0,03	FG16OM16	4 x 35	
3	quadro 2	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	36
4	quadro 3	63	4	6		FG16OM16	4 x 16	68
5	generale prese / estrattori	63	4	6	0,03	FG17	4 x 16	
6	presa 32A - 1	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	36
7	presa 32A - 2	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	36
8	estrattori	16	4	6		FG16OM16	4 x 6	36
9	generale 1 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
10	linea 1 luce - luci sicurezza	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
11	linea 1 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 2 prese faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
14	linea 2 luce - luci sicurezza	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
15	linea 3 prese faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
16	linea 4 prese faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
17	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
18	linea 3 luce - luci sicurezza	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
19	linea 5 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
20	linea 5 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27

Spina 4x83A dal quadro Plomat


Q. Generale 30/65kW - 2



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (kA)	serie (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	arrivo linea					FG16OM16	4 x 35	125
2	generale quadro	125	4	6		FG16OM16	4 x 35	
3	generatore calore	16	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 6	36
4	quadro padiglione passaglia	63	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 16	68
5	presa 32A	32	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 6	36
6	generale 1 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 1 luce / luci di sicurezza	10	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 2 luce	10	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 1 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 3 luce / luci di sicurezza	10	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 4 luce	10	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 2 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generale 3 luci	32	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
15	linea 3 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
16	linea 4 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27
17	linea 5 prese / faretti	16	2	6		FG16OM16	2 x 2,5	27


Schemi (fuori scala)

Q. Generale 0/15kW - 2




n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (kA)	serie (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	32	4	6		FG16OM16	4 x 6	
2	generale 1 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luce - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 2 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luce - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 3 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 4 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	riserva	16	2	6	0,03	FG16OM16	2 x 2,5	27

Q. Generale 15/30kW - 3



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (kA)	serie (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 16	
2	generale 1 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luce	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 2 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luce	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 3 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 4 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale 3 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 3 luce - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 5 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 6 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	generale 4 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
15	linea 4 luce - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
16	linea 7 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
17	linea 8 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27

Q. Generale 15/30kE - Passaglia



n° linea	utenze	In (A)	n° poli	Icon (kA)	serie (A)	conduttore	sezione (mmq.)	Iz (A)
1	generale quadro	63	4	6	0,03	FG16OM16	4 x 16	
2	generale 1 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
3	linea 1 luce	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
4	linea 1 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
5	linea 2 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
6	generale 2 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
7	linea 2 luce	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
8	linea 3 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
9	linea 4 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
10	generale 3 luci	25	4	6	0,03	FG17	4 x 6	
11	linea 3 luce - luci di sicurezza	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
12	linea 5 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
13	linea 6 prese / faretti	16	2	4,5		FG16OM16	2 x 2,5	27
14	riserva	25	4	6	0,03			
15	riserva	16	2	4,5				
16	riserva	16	2	4,5				
17	riserva	16	2	4,5				